

## SSW 18 LT 300 BL (602398840) Avvitatore a massa battente a batteria 18V; Metabox

N. ordine 602398840

EAN 4061792217256



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente a batteria, compatto, con quadro esterno 1/2" e 300 Nm
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Tre livelli di n°. giri /coppia per svariati campi di impiego
- Luce di lavoro a LED integrata per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tensione batteria           | 18 V                           |
| Dimensione vite max.        | M16                            |
| N°. giri a vuoto max.       | 3050 /min                      |
| Numero max. di percussioni  | 3900 /min                      |
| Coppia max.                 | 300 Nm                         |
| Coppia di allentamento max. | 480 Nm                         |
| Livelli di n°. giri /coppia | 3                              |
| Attacco dell'utensile       | Quadro esterno 1/2" (12,70 mm) |
| Peso senza batteria         | 1.18 kg                        |
| Peso con batteria           | 1.58 kg                        |

### Vibrazione

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Avvitatura a percussione     | 13.8 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emissione acustica

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |
|------------------------------|---------|

## Dotazione

Gancio da cintura

metaBOX 145

senza batteria, senza caricabatteria